

## ***DOSATORE JBE1113***



I dosatori serie JBE1113, con il loro versatile design, si rendono perfettamente idonei ad una grande varietà di applicazioni nel dosaggio di fluidi. Un temporizzatore ad intervallo variabile, da 0,01 a 31 secondi, permette il dosaggio da microdosi a grandi quantità di materiale. Il sistema antigoccia regolabile, assicura il controllo del gocciolamento quando si dispensano sostanze fluide. I dosatori posseggono un controllo accurato per elevate cadenze produttive: oltre 600 cicli per minuto con una ripetibilità di 0,1%. Per questo, sono eccellenti sistemi per dosare una grande quantità di prodotti nell'assemblaggio elettronico, come paste di saldatura, creme masking, resine incapsulanti, adesivi U.V., siliconi, olii ed adesivi, solventi, grassi, prodotti per formare guarnizioni liquide, RTV e molti altri. La confezione comprende tutta una serie di accessori che rende l'installazione facile e veloce.

### **USATO NELLE SEGUENTI INDUSTRIE:**

- Automobile
  - Semiconduttori
  - Altoparlanti
  - Assemblaggio PCB
  - Medica
  - Gioielleria
  - Sensori
  - Connettori
  - Display
  - SMT
  - Automazioni meccaniche
- e molte altre ancora.

### **ACCESSORI STANDARD:**

- 1 cavo alimentazione
- 1 supporto siringa
- 1 pedale
- 1 adattatore siringa 30 cc
- 1 adattatore siringa 5 cc
- 3 siringhe 30 cc
- 3 siringhe 5 cc
- 3 pistoni polietilene 30 cc
- 3 pistoni polietilene 5 cc
- 2 ugelli  $\varnothing = 1,6$  mm
- 2 ugelli  $\varnothing = 1,2$  mm
- 2 ugelli  $\varnothing = 0,84$  mm
- 2 ugelli  $\varnothing = 0,58$  mm
- 2 ugelli  $\varnothing = 0,41$  mm
- 2 aghi  $\varnothing = 0,51$  mm
- 2 aghi  $\varnothing = 0,33$  mm
- 2 aghi  $\varnothing = 0,25$  mm
- 2 aghi  $\varnothing = 0,15$  mm

### **SPECIFICHE:**

MISURE (cm)	22x21x6.7
TIMER DIGITALE	Intervallo programmabile (sec.): (0,01-1,0) (0,1-10,0) (0.2-20.0) (0.3-31.0)
CICLO	Manuale o automatico
VOLTAGGIO INTERNO E INTERRUTTORE A PEDALE	24V
TOLLERANZA RIPETIBILITÀ	0.1%
VELOCITÀ CICLO	> 600 c/min
INGRESSO ARIA	70-100 psi (5-7 bar)
USCITA ARIA	1-100 psi (0,1-7 bar)
SISTEMA ANTIGOCCIA	

### **INFORMAZIONI PER L'ORDINE:**

JBE 1113 dosatore automatico 220V